

Ważne informacje - bezpieczeństwo

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem instalacji produktu Somfy, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niezbędne jest ścisłe stosowanie się do podanych wskazówek i zachowanie tego dokumentu przez cały okres użytkowania produktu.

W niniejszej instrukcji opisany jest sposób montażu i uruchomienia niniejszego produktu.

Instalowanie lub używanie produktu poza zakresem stosowania określonym przez Somfy jest niedozwolone.

Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności oraz utratę gwarancji Somfy.

Somfy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w normach i standardach wprowadzone po publikacji niniejszej instrukcji.

Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

• Ten produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne są ograniczone, lub przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że mogą one korzystać, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z nadzoru albo wcześniej udzielonych im instrukcji dotyczących obsługi produktu.

• Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się tym produktem.

• Nigdy nie zanurzać tego produktu w płynach.

• Nie dopuścić do upadku, przewiercenia lub demontażu tego urządzenia pod groźbą anulowania gwarancji.

• Nie wystawiać niniejszego urządzenia na działanie wysokich temperatur, ani na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.

Recykling



Nie wolno wyrzucać produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy przekazać go do punktu zbiórki odpadów lub do wyznaczonego ośrodka recyklingu w celu przetworzenia.



Należy pamiętać, by oddzielać baterie i akumulatory od odpadów innego typu i poddawać je recyklingowi w lokalnych punktach zbiórki.



Zawartość zestawu

Nazwa	Ilość	Nazwa	Ilość
Détecteur de fumée connecté	1	Baterie 3V (CR123)	1
Baterie 9V (6LR61)	1	Zestaw śrub	1

Montaż

Wkładanie baterii

Włożyć baterie 9V i 3V w ich gniazda.


Détecteur de fumée connecté nie może działać bez baterii. Należy zatem włożyć baterii w gniazda zachowując odpowiednią biegunowość (biegun „+” do strony „+” i biegun „-” do strony „-”).

Test produktu

Wykonać test Détecteur de fumée connecté naciskając na przycisk testowy na pokrywie przez 2 s. Jeśli obwód elektroniczny, syrena alarmowa i baterie są w dobrym stanie technicznym, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.





Brak sygnału dźwiękowego oznacza, że jedna z baterii jest nieprawidłowa lub urządzenie jest uszkodzone.



Gdzie należy montować Détecteur de fumée connecté :

- Na każdym piętrze.
- W każdym pokoju.
- W pomieszczeniach, z których korzysta się często i które są zbyt oddalone, aby usłyszeć z nich sygnał dźwiękowy.
- Na zewnątrz pomieszczeń nieużywanych, takich jak kotłownia.

NIE NALEŻY instalować go na poddaszach ani w garażach w trakcie budowy.



Gdzie nie należy montować Détecteur de fumée connecté :

- Na zewnątrz
- W miejscu, w którym trudno usłyszeć alarm (pomieszczenie z zamkniętymi drzwiami)
- W miejscu, w którym trudno usłyszeć alarm, w szczególności w celu wykonania testów
- W miejscu, w którym temperatura jest niższa niż 4°C lub wyższa niż 45°C
- W miejscu, w którym wilgotność jest niższa niż 10% lub wyższa niż 95% (łazienka, kuchnia, pralnia, itp.)
- W miejscu, które jest narażone na duże i/lub szybkie zmiany temperatury, ciśnienia lub wilgotności
- W miejscu, w którym słońce świeci bezpośrednio na czujnik
- W miejscu zakurzonym lub brudnym (garaż, warsztat, itp.)
- W miejscu występowania insektów
- W miejscu, w którym ewentualne opary mogłyby zakłócić działanie czujnika dymu: kuchnia, kominek, garaż (spaliny), piecze, kotły, nagrzewnice spalynowe, itp.
- W pobliżu urządzeń grzewczych, okien, wylotów wentylacyjnych, klimatyzatorów, wentylatorów lub wszelkich innych elementów wyposażenia mogących generować przepływ powietrza
- W pobliżu miejsca, w którym jest cieplej lub zimniej niż w pozostałej części pomieszczenia (ściany niezaizolowane, drzwi zapadowe, itp.)

Zamocować Détecteur de fumée connecté zgodnie z obowiązującymi normami konstrukcyjnymi.

Mocowanie do sufitu:


- Zamontować czujnik na suficie pośrodku pomieszczenia, mocując go w odległości minimum 30 cm od rogów, ścian, belek lub innych przeszkód.

Mocowanie do ściany:

- Zamontować czujnik na ścianie, mocując go w odległości 30-60 cm od sufitu.


Mocowanie do sufitu podwieszanego:

- Zamontować czujnik, mocując go pionowo w odległości 30-60 cm od najwyższego punktu sufitu.



Montaż Détecteur de fumée connecté

- Zdjąć płytę podstawy Détecteur de fumée connecté obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Umieścić płytę podstawy w przewidzianym miejscu montażu i zaznaczyć ołówkiem miejsce na 2 otwory mocujące.
- Użyć 2 śrub mocujących i kołków dostarczonych w zestawie.
- Dobrze zamocować płytę podstawy.
- Po włożeniu baterii, można przystąpić do połączenia Détecteur de fumée connecté z TaHoma Box.
- Zamocować czujnik na płycie podstawy obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.



Połączenie z TaHoma Box

W celu połączenia Détecteur de fumée connecté z TaHoma Box, należy wykonać powiązanie pomiędzy tymi 2 urządzeniami.

Na interfejsie TaHoma Box, należy wybrać zakładkę  .

- Kliknąć na zakładkę „Konfiguracja” przedstawiającą symbol koła zębatego.
- Kliknąć na zakładkę „I0”, następnie „Dodaj”.
- Wybrać zakładkę „czujnik”
- Postępować zgodnie z wyświetloną procedurą.

Po uzyskaniu powiązania z TaHoma Box, czujnik Détecteur de fumée connecté może być obsługiwany za pomocą interfejsu centrali TaHoma Box.

Połączenie z innym czujnikiem Détecteur de fumée connecté

Połączenie z innym Détecteur de fumée connecté w domu jest wykonywane automatycznie.

Przywrócenie początkowej konfiguracji

Nacisnąć na przycisk testowy Détecteur de fumée connecté , aż do usłyszenia 6 sygnałów dźwiękowych.

Konfiguracja początkowa Détecteur de fumée connecté została przywrócona.

Dane techniczne

Wbudowany alarm	85 dB
Zasilanie	9 Vdc 6LR61 (DURACELL MN1604, EVEREADY 522, GP1604A)
Zasilanie	3 Vdc CR123 (DURACELL ULTRA123, ENERGIZER 123)
Czas działania baterii	5 lata
Częstotliwość radiowa	868-870 MHz, dwukierunkowa technologia io-homecontrol®, trzy zakresy
Wykorzystywane pasma częstotliwości i moc maksymalna	868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
Temperatura pracy	0 °C do + 60 °C
Wymiary dł. x wys. x gł. w mm	120 x 146 x 48 mm
Masa	250 g

Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z wymogami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem internetowym

www.somfy.com/ce.



0333-CPR-292 133-1

Organisme Certificateur gérée par:
AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé

93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex